

EVER[®]
SYSTEMY ZASILANIA

EVER

1
godzina



zabezpieczenie
przed przegrzaniem
i przeładowaniem



indywidualne
cztero-kanalowe
ładowanie



Auto Stop



Autoidentyfikacja

ŁADOWARKA E-500

1-4
akumulatory

Przeznaczona do ładowania od 1 do 4 szt. akumulatorów Ni-MH typu AA oraz od 1 do 2 sztuk akumulatorów typu AAA



Inteligentna kontrola ładowania - indywidualne czterokanałowe ładowanie monitorowane przy pomocy wyświetlacza LCD, selektywnie pokazującego stan naładowania akumulatorów



Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeładowaniem oraz mikroprocesorowy system kontroli pracy - gwarantują poprawne działanie ładowarki



Funkcja AUTO-STOP - po zakończeniu procesu ładowania przełącza urządzenie na ładowanie podtrzymujące, utrzymujące akumulatory w ciągłej gotowości do pracy



Autoidentyfikacja baterii pierwotnych i uszkodzonych akumulatorów



Sposoby ładowania - za pomocą zasilacza AC, przewodu USB oraz zasilacza samochodowego



www.ever.com.pl

ŁADOWARKA E-500

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|---|
| NAPIĘCIE WEJŚCIOWE | DC 12V 0.9A (zasilacz AC) |
| | DC 12V 0.9A (zasilacz samochodowy) |
| | DC 5V 0.5A (USB) |
| NAPIĘCIE WYJŚCIOWE | AA: 1.2V x 2 --- 1600mAh AA: 1.2V x 4 --- 800mAh AAA: 1.2V x 2 --- 800mAh USB: AA: 1.2V x 2 --- 1000mAh AA: 1.2V x 4 --- 500mAh AAA: 1.2V x 2 --- 500mAh |
| WYMIARY - (dł/szer/gł) | 125 / 90 / 50 mm |
| MASA | 0,706 kg |

PARAMETRY ŁADOWANIA

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| NAPIĘCIE WEJŚCIOWE (V) | AC 230V |
| NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (V) | 6V |
| PRĄD ŁADOWANIA (mA) | AA: 1600 / AAA: 800 |
| PRĄD ŁADOWANIA PODTRZYMUJĄCEGO (mA) | AA: 80 / AAA: 40 |

TABELA CZASÓW ŁADOWANIA

| RODZAJ AKUMULATORA | POJEMNOŚĆ AKUMULATORA | CZAS ŁADOWANIA | |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | 2 AKUMULATORY | 4 AKUMULATORY |
| AAA | 800 mAh | ~1h | - |
| AAA | 900 mAh | ~1,5h | - |
| AAA | 1000 mAh | ~2h | - |
| AA | 1800 mAh | ~1h 10 min | ~2h 20 min |
| AA | 2100 mAh | ~1h 20 min | ~2h 40min |
| AA | 2300 mAh | ~1,5h | ~3h |
| AA | 2500 mAh | ~2h | ~4h |
| AA | 2700 mAh | ~2h | ~5h |

W ZESTAWIE:

- Ładowarka EVER E-500
- Zasilacz AC
- Przewód USB
- Zasilacz samochodowy
- Instrukcja obsługi urządzenia



Dla bezpieczeństwa i optymalnej wydajności należy używać ładowarkę EVER wraz z akumulatorami Ni-MH EVER.